

## Spezial - Ersatzteile

Alle übrigen Ersatzteile sind in den PHILIPS - Service - Standard - Material - Sortimenten enthalten.

Hier nicht aufgeführte Kondensatoren müssen eine Mindestspannung von 500 Volt, Widerstände eine Mindestbelastbarkeit von 1/2 Watt haben.

Spulen			Widerstände			
Pos.	Bezeichnung	Bestell - Nummer	Pos.	Wert	Art und Mindestbelastbarkeit	Bestell - Nummer
51 - 53a	Netztransformator	A3 136 56	81	120 Ω	Siebwiderstand	9 38/A1208
54	Spernkreis-Spule	A3 128 75	82	56 kΩ	Kohlewiderstand	9 00/56K
55, 56	EW-Antennenspule	A3 802 68	85	22 kΩ	Kohlewiderstand	9 00/22K
57, 58	MW-LV-Ferroseptor	9 22/03	87	2,2 kΩ	Kohlewiderstand	E 001 A5/A2E2
59	Drossel	A3 805 61	89	2,2 kΩ	Kohlewiderstand	E 001 A5/A2E2
510, C15	FK-ZF-Spule	A3 127 83	810	120 kΩ	Kohlewiderstand	9 00/120K
511 - 513	EW-Oszillatorschule	9 23/16-50a	814	27 kΩ	Kohlewiderstand	9 00/27K
514, 515	MW-LV-Oszillatorschule	9 230/105-590a	810	10 kΩ	Kohlewiderstand	E 001 A2/A10K
516, 517	FK-ZF-Bandfilter	A3 127 86	835	800 kΩ	Doppelpotentiometer (Leitst.)	E 091 A5/00317
C20, C29			836	200 kΩ		
518, 519			837	800 kΩ		
C30, C31	AM-ZF-Bandfilter	9 25/452	838	200 kΩ	Doppelpotentiometer (Röhren)	E 091 A5/00314
C20, C21			851	50 kΩ		
C32, C34	FM-ZF-Bandfilter	9 26/10,T	852	450 kΩ	Doppelpotentiometer (Röhren)	E 091 A5/00314
C22, C23			853	50 kΩ		
C35, C36			854	450 kΩ		
524 - 527	FM-Radiodetektor-Spule	9 26/10,TED	863	1,8 kΩ	Kohlewiderstand	9 27/01E3
C43 - C44			864	1,8 kΩ	Kohlewiderstand	9 27/01E3
528 - 530	Ausgangstransformator	A3 154 21	865	80 Ω	Kohlewiderstand	E 001 A0/A82E
531 - 533	Ausgangstransformator	A3 154 21	867	400 kΩ	Doppelpotentiometer (Nässe)	E 091 A5/00820
535	Lautsprecher	AD 3815 AMD/01	868	1,6 kΩ		
536	Lautsprecher	AD 3815 AMD/01	869	400 kΩ	Kohlewiderstand	E 001 A2/A120E
540	Ferrozube-Drossel	56 390 30/43	870	1,6 kΩ		
541	Ferrozube-Drossel	56 390 30/43	876	120 Ω	Balance-u. Nachhallregler	E 091 22/11
542	Ferrozube-Drossel	56 390 30/43	877	1 kΩ		
			878	1 kΩ	Kohlewiderstand	9 00/4K7
			888	4,7 kΩ		

### Kondensatoren

Pos.	Wert	Art und Mindestspannung	Bestell - Nummer	Pos.	Wert	Art und Mindestspannung	Bestell - Nummer
C1	50 µF	Elko 350 V	9 13/M50+50+50	C49	10 µF	Elko 64 V	9 09/210
C2	50 µF			C16	2,2 nF	Kondensator 1300 V	48 235 20/2E2
C2a	50 µF			C17	2,2 nF	Kondensator 1300 V	48 235 20/2E2
C3	6 µF	Elko 300 V	AC 8107/8	C84	160 µF	Elko 10 V	C 426 AM/3160
C11	22 pF	Keram. Bohrtrimmer	9 08/22E	C86	16 µF	Elko 10 V	9 09/016
C12	12 pF	Keram. Bohrtrimmer	9 08/12E	C87	64 µF	Elko 10 V	9 09/064
C14	60 pF	Lofttrimmer	9 08/60E	C88	64 µF	Elko 10 V	9 09/016
C25	100 pF	Drakttrimmer	9 07/100E	C90	1,6 µF	Elko 64 V	C 425 A5/R1,6K
C26	30 pF	Abstimtrimmer	C 005 CC/30E	C4	489 pF	Trockkondensator	9 20/689+511
C27	30 pF	Abstimtrimmer	C 005 CC/30E	C5	511 pF		

### Mechanische - Ersatzteile

Bezeichnung	Bestell - Nummer	Bezeichnung	Bestell - Nummer
Gebäuse	A3 136 55	Feder zur Bef. der TA-Buchse	A3 647 73
Paß für Gehäuse	A3 778 64	Tonband-Buchse	A3 788 88
Lautsprechergitter links	P5 212 11/425 K2	Schiebestreifen für Wellenschalter	9 71/109
Lautsprechergitter rechts	P5 212 10/425 K2	Kontaktstreifen für Wellenschalter	9 71/110
Herrschrauben für Höhen u. Balregler	A3 591 17	Kontaktfeder für Wellenschalter	9 71/77
Gebäuseliste über der Skala	A3 098 97	Kontaktmesser für Wellenschalter	9 71/79
Herrschrauben für Drucktasten	A3 591 95	Kontaktfeder für Ausschalter	9 71/78
Knopf für Balance-Regler	A3 783 34	Schiebestreifen, Mono	9 71/124
Knopf für Lautstärke-Regler u. Abstimmung	9 72/23	Schiebestreifen, Sprache, Hilf, Stereo	9 71/137
Feder für Knopf	9 94/04	Kontaktstreifen, Mono	9 71/120
Knopf für Klangregler, Höhen und Tiefen	9 72/24	Kontaktstreifen, Sprache, Hilf, Stereo	9 71/138
Druckknopf für Wellenbereich	P5 420 26/139/PC	Kontaktfeder für Klangselektor	9 71/77
Druckknopf für Klangselektor	P5 420 38/139/PC	Kontaktmesser für Klangselektor	9 71/79
Rückwand	A3 132 82	Antenneneinstecker für UKW	WE 399 00
Skala	A3 970 96	FM-Tuner	A3 418 12
Blende hinter Skala Ausf. /00	A3 354 43	Transistor T1	00 71
Skalenlampenhalter	A3 511 15	Skalenlampe 6,3 V 0,5 A	80 243/71
Blende für EM 80	A3 758 24	Metzhalteinheit	A3 135 68
Luminiszenzskala Ausf. /01	A3 236 62	Transformatorversicherung	9 74/T125
Halter für A3 236 62	P5 232 12/931/AB	Knopf für Spannungswähler	WE 227 26
Antennenbuchse	JR 303 02	Stecker für T.A.-Buchse	9 78/W521
Lautsprecher-Buchse	A3 410 65	Stecker für Lautsprecherbuchse	9 78/3a7
TA-Buchse	9 79/P5X1	Stecker für T.B.-Buchse	FW 330 20