



## AP480N, Ampli Public Address

AMPLI LIGNE 100 VOLTS 480W / 2 LIGNES 100V

réf. 5029

Marque : **RONDSO**N

AP480N : Amplificateur ligne 100 volts avec 2 sorties HP

- Cet ampli comprend 2 sorties haut-parleur en 100V
- MUSIC SPEECH : Reproduit le signal de toutes les entrées
- SPEECH : Ne reproduit le signal que des entrées prioritaires
- Il fonctionne sur secteur (230V)
- Il est conçu pour être branché sur un préamplificateur, un amplificateur mélangeur ou une table de mixage.
- En reliant la sortie d'un amplificateur à l'entrée d'un second, il est possible de brancher jusqu'à 3 amplificateurs en cascade, le premier étant paramétré en " MASTER ", les autres en " SLAVE " mais nécessite cependant une intervention à l'intérieur de l'appareil .
- Sensibilité d'entrée à sélectionner : 1V, 500 mV, 100 mV.
- En sortie d'usine, il est paramétré sur 500 mV
- Cet ampli est utilisable en sonorisation de sécurité selon la norme EN 60849
- Type : Amplificateur de puissance ligne 100 Volts
- Alimentation : AC 230V , +/- 10 %
- Puissance de sortie : 480W RMS, 720W max
- Sortie HP :
- Music/Speech : 8 ohms , 100V (70V - 100V commutable)
- Speech : 100 V (70V - 100V commutable)
- Sortie Ligne : 1V, 600 ohms
- Entrée ligne : 1V, 47 kohms (symétrique et asymétrique)
- Bande passante : 50 Hz - 20 kHz +/- 3 dB
- Distorsion harmonique totale : Moins de 1 % à 1 kHz à la puissance RMS
- Rapport signal/bruit : 80 dB en dessous de la puissance RMS
- Réglages :

- Master : Volume général
- Affichages :
- Voyant témoin de mise sous tension
- Niveau général de sortie (5 leds)
- Consommation :
- Secteur : 1500W
- Batterie : 32A
- Dimensions : 430 x 365 x 133 mm
- Poids : 10 Kg
- Option de montage rack 19" : Paire d'équerres EQ3000 non incluses

Photos **ap480n**, Ampli Public Address **RONDSO**

